

SELF2000



Mode Maintenance du terminal

- 1 – Couper l'alimentation
- 2 – Maintenir appuyer le bouton
- 3 – Alimenter le terminal
- 4 – Relâcher le bouton dès que la LED rouge clignote



1 Accès au Menu du Mode Maintenance



Utilisation des Touches:


- Accès Menu
- Annulation
- Correction
- Validation

Cliquer sur :

2 Depuis le Menu du Mode Maintenance




Sélectionner le menu : **Panneau de contrôle**




3 Depuis le Menu : Panneau de contrôle



Sélectionner le menu : **Paramètres du terminal**



4 Depuis le Menu : Paramètres du terminal



Sélectionner le menu : **Moyens de communication**




5 Depuis le Menu : Moyens de Communications



Sélectionner le menu : **Ethernet**




6 Depuis le Menu : Configuration Ethernet



Sélectionner la ligne : **Activation du DHCP**

7 Depuis le Menu : Activation DHCP



Sur « On » pour activer le mode DHCP, aucun paramètre n'est nécessaire dans ce mode, Valider avec :




8 Depuis le Menu : Activation DHCP



Sur « Off » pour désactiver le mode DHCP, dans ce mode, il est nécessaire de paramétrer :


- Adresse IP fixe
- Adresse IP Passerelle
- Adresse IP DNS

9 Depuis le Menu : Configuration Ethernet Adresse IP



Sélectionner la ligne : **Adresse IP** pour modifier l'adresse IP du terminal,

10 Depuis le Menu : Configuration Ethernet Adresse IP




Pour modifier l'adresse IP, cliquer dans la zone de saisie.

Pour supprimer cliquer sur :



11

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Adresse IP**




Saisir au clavier la nouvelle adresse IP au clavier.

Valider :

Quitter :

12

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Masque de sous réseau**



Sélectionner la ligne : **Masque de sous réseau** pour modifier le masque,

13

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Masque de sous réseau**



Pour modifier l'adresse IP, cliquer dans la zone de saisie.

Pour supprimer cliquer sur :



14

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Masque de sous réseau**




Saisir au clavier le nouveau masque au clavier.

Valider :

Quitter !

15

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Passerelle**



Sélectionner la ligne : **Passerelle** pour modifier son adresse IP,

16

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Passerelle**



Pour modifier l'adresse IP, cliquer dans la zone de saisie.

Pour supprimer cliquer sur :



17

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Passerelle**




Saisir au clavier le nouveau masque au clavier.

Valider :

Quitter !

18

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Serveur DNS 1**



Sélectionner la ligne : **Serveur DNS 1** pour modifier son adresse IP,

19

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Serveur DNS 1**



Pour modifier l'adresse IP, cliquer dans la zone de saisie.

Pour supprimer cliquer sur :



20

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Serveur DNS 1**




Saisir au clavier l'adresse IP du serveur DNS 1 au clavier.

Valider :

Quitter !

21

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet
Serveur DNS 2**



Sélectionner la ligne : **Serveur DNS 2** pour modifier son adresse IP, Procédure similaire au DNS 1,

22

**Depuis le Menu :
Configuration Ethernet**

Autres fonctions disponibles :

- Adresse MAC (Consultation)
- Vitesse (débit Ethernet 10/100)
- Reset (Suppression paramètres)
- Authentification IEEE
- Profil IEEE
- Imprimer paramètres
- Ping (Adresse IP paramétrable)