


SELF2000



Mode Maintenance du terminal

- 1 – Couper l'alimentation
- 2 – Maintenir appuyer le bouton
- 3 – Alimenter le terminal
- 4 – Relâcher le bouton dès que la LED rouge clignote



1

Accès au Menu du Mode Maintenance

Utilisation des Touches:

- Accès Menu
- Annulation
- Correction
- Validation




Cliquer sur :

2

Depuis le Menu du Mode Maintenance



Sélectionner le menu : **Panneau de contrôle**



3

Depuis le Menu : Panneau de contrôle




Sélectionner le menu : **INITSSL**



4

Depuis le Menu : INITSSL




Sélectionner La ligne : **Print**

Pour passer en mode Advanced Menu, cliquer sur :

5

Depuis le Menu : INITSSL




Le mode réclame la saisie d'un mot de passe : **775**

Valider :

Quitter :

6

Depuis le Menu : INITSSL




Saisir au clavier le mode de passe.

Valider :

Quitter :

7

Depuis le Menu : INITSSL




Sélectionner la ligne 'Création' ou : **Create**

Valider :

Quitter :

8

Depuis le Menu : INITSSL



Sélectionner le profil existant:


SIMPLEAUTH

Valider :

Annuler :

9

Depuis le Menu : INITSSL




Saisir la l'Adresse IP du serveur LYRA, 194,50,38,45

Valider :

Quitter :

10

Depuis le Menu : INITSSL



Saisir le port du serveur (7112).

Valider :

Quitter :

11

Depuis le Menu :
INITSSL




Saisir le port du serveur LYRA pour la création du profil LYRASSL2.

Valider :

Quitter :

12

Depuis le Menu :
INITSSL




Saisir le code PKI qui vous a été fourni par Symotronic.

Valider :

Quitter :

13

Depuis le Menu :
INITSSL



Saisir le code PKI nécessaire à l'identification sur le serveur de LYRA.


Corriger :

Valider :

Quitter :

14


Depuis le Menu du
Mode Maintenance



Création de la clé RSA pour le profil SSL émis par le serveur de LYRA.

15

Depuis le Menu :
Panneau de contrôle



Création réussie


16

Depuis le Menu :
Paramètres du terminal

Le profil SSL créé « LYRASSL2 » peut maintenant être utilisé lors de l'initialisation du contrat bancaire.

17


Depuis le Menu :
Paramètres généraux



Echec à la création

18

Depuis le Menu :
Date et Heure



Echec à la création code PKI inconnu, le code a été mal saisi ou il est erroné..