

SELF2000



Mode Maintenance du terminal

- 1 – Couper l'alimentation
- 2 – Maintenir appuyer le bouton
- 3 – Alimenter le terminal
- 4 – Relâcher le bouton dès que la LED rouge clignote



1

Accès au Menu du Mode Maintenance

Utilisation des Touches:

- Accès Menu
- Annulation
- Correction
- Validation



Cliquer sur :

2

Depuis le Menu du Mode Maintenance




Sélectionner le menu : **VMEVENTS**



3

Depuis le Menu : VMEVENTS




Accès aux fonctions :

- Revalue Class
- Bouton Start
- Bouton Stop
- Couleur
- Led au repos
- Langue
- Gestion Heure
- Affichage hôte

4


Depuis le Menu : VMEVENTS Réévalue Class



Accès aux fonctions de l'application VM EVENTS: Revalue class
Ne peut être activé seulement si une application privative est installé sur le terminal

5

Depuis le Menu : VMEVENTS Bouton START



Activation du Mode «**CREDIT FIRST**», Sélectionner : **Bouton START**

Valider :

Quitter :

6

Depuis le Menu : VMEVENTS Bouton START



Si OUI Mode «**CREDIT FIRST**» activé

Si NON mode «**CREDIT FIRST**» désactivé,

Valider :

7

Depuis le Menu : VMEVENTS Bouton START activé



Oui pour activer le mode «**CREDIT FIRST**»
Démarriage d'une transaction par appui sur le bouton START sur le terminal,

Valider :

8

Depuis le Menu : VMEVENTS Bouton START activé



Sélectionner le montant par défaut: 0xFFFFFFFF/10,00 ou modifier le montant

Valider :

9

Depuis le Menu : VMEVENTS Bouton START activé



Cliquer dans la zone de saisie pour modifier le montant affiché.

Ou valider le montant :

10

Depuis le Menu : VMEVENTS Bouton START activé




Saisir le nouveau montant,

Valider :

Quitter :

11

Depuis le Menu du VMEVENTS
Bouton STOP



Activation du Mode «PRIVATIF», Sélectionner : **Bouton STOP**

Valider : Quitter :

12

Depuis le Menu : VMEVENTS
Bouton STOP



Si OUI Mode «PRIVATIF» activé

Si NON mode «PRIVATIF» désactivé,

Valider :

13

Depuis le Menu : VMEVENTS
Bouton STOP activé




Oui pour activer le mode «PRIVATIF» Démarrage d'une transaction privative par appui sur le bouton STOP,

Valider :

14

Depuis le Menu du VMEVENTS
Couleur



Gestion de la «Couleur», non fonctionnelle message permanent «Modification refusée».

15


Depuis le Menu : VMEVENTS
Led au repos



Gestion de « LED au repos», non fonctionnelle message permanent «Modification refusée».

16

Depuis le Menu : VMEVENTS
Message



Gestion des Messages, adapte les messages en fonction de la langue et des spécificités du fichier PARAM_VM.

Valider :

17

Depuis le Menu : VMEVENTS
Message



Gestion des messages. Si OUI : Messages gérés depuis PARAM_VM activé Si NON : Messages non gérés depuis PARAM_VM

18

Depuis le Menu : VMEVENTS
Message




Oui pour activer les messages depuis le fichier PARAM_VM,

Valider :

Quitter :

19

Depuis le Menu : VMEVENTS
Message



Choix de la langue pour les messages,

Valider :

Quitter :

20

Depuis le Menu : VMEVENTS
Gestion de l'heure



Gestion de l'heure, adapte l'heure une fois par jour à 2H00 du matin.

21

Depuis le Menu : VMEVENTS
Gestion de l'heure



Si OUI : Gestion de l'heure activé Si NON : Gestion de l'heure non activé

Valider :

Quitter :

22

Depuis le Menu : VMEVENTS
Gestion de l'heure



Si OUI :