

# **PROCEDURE DE REGLAGE D'UN JETON** **SUR UN G-13 MFT AVEC LA FONCTION** **TEACH MODE**

Toutes les opérations se réalisent avec le monnayeur G-13 alimenté .

1. Basculer le switch du teach mode vers le haut. (switch 9 de la seconde rangée)
2. Basculer le switch du canal désiré pour le jeton vers le haut. (switch 5, 6, 7 ou 8 de la seconde rangée)
3. Passer un échantillonnage de 10 jetons lentement dans le monnayeur.  
L'électro-aimant doit claquer une fois .
4. Rebasculer le switch du teach mode vers le bas. (switch 9 de la seconde rangée).Attendre que l'électro-aimant claque de nouveau une fois.
5. Descendre le switch du canal de programmation sélectionné.(switch 5, 6 ,7ou 8 de la seconde rangée).
- 6.Montée les switches correspondant à la pièce de 2 euros, afin d'éviter que celles-ci ne sortent sur l'impulsion du canal du jeton qui vient d'être programmé.

Le service technique d'EMS