

SELF2000



Mode Maintenance du terminal

- 1 – Couper l'alimentation
- 2 – Maintenir appuyer le bouton
- 3 – Alimenter le terminal
- 4 – Relâcher le bouton dès que la LED rouge clignote



1

Accès au Menu du Mode Maintenance



Utilisation des Touches:

- Accès Menu
- Annulation
- Correction
- Validation


Cliquer sur :

2

Depuis le Menu du Mode Maintenance



Sélectionner le menu : **Panneau de contrôle**




3

Depuis le Menu : Panneau de contrôle



Sélectionner le menu : **Paramètres du terminal**



4

Depuis le Menu : Paramètres du terminal



Sélectionner le menu : **Paramètres généraux**



5

Depuis le Menu : Paramètres généraux



Sélectionner le menu : **Date et Heure**



6

Depuis le Menu : Date et Heure



Sélectionner le menu : **Régler Date**



Régler Heure:



7

Depuis le Menu : Régler Date



Cliquer dans la zone de saisie,

8

Depuis le Menu : Régler Date




Saisir au clavier la nouvelle date, puis valider par

et sur le bouton : Pour effacer.

9


Depuis le Menu : Régler Heure



Cliquer dans la zone de saisie,

10

Depuis le Menu : Régler Heure



Saisir au clavier la nouvelle date, puis valider par

et sur le bouton : Pour effacer.